

AnyTone AT-3218G

Цена: 13000 ТЕНГЕ



НОВИНКА!!! Компактная радиостанция AnyTone AT-3218G. Великолепно подходит для супермаркетов, туристических походов, рыбалки и охоты, лыжного спорта, страйкбола, охраны и других целей, где необходима радиосвязь.

Диапазон частот на прием/передачу 446.000-446.100МГц (PMR), 433.075-434.775МГц (LPD), 462.5625-462.7125/467.5625-467.7125МГц (FRS), или 400-480МГц.

Прекрасно совмещается со всеми радиостанциями LPD, PMR, FRS диапазонов. Литиевая аккумуляторная батарея увеличенной емкости - 1500 мАч. Функция активации от голоса VOX, репитерный разнос частоты, 128 каналов, сканирование по памяти и по частоте, подписывание каналов памяти буквами, регулируемый шумоподаватель, таймер ограничения передачи, два уровня мощности 0,5 Вт и 2Вт, субтона на прием и передачу, встроенный FM - радиоприемник 88-108 МГц.

Основные функции

1. Два уровня выходной мощности: 0.5 Вт и 2 Вт
2. Компактные размеры 100*55*27 см

3. Шаг частот 12.5/25/6.25/5 кГц
4. Установка кодировки CTCSS или DCS только на прием, только на передачу, на прием и на передачу, 50 CTCSS и 104 DCS кодов.
5. Вибровывоз
6. Тональный вызов удаленного корреспондента (5 вариантов мелодий)
7. 3 программируемые кнопки
8. Передача DTMF кода
9. Передача пилот-тона для дистанционного управления репитером 1000, 1450, 1750 и 2100 Гц
10. Отображение номера, присвоенного имени канала, или частоты
11. Встроенный цифровой приемник FM радиостанций 88-108МГц
12. Сканирование по всем каналам и приоритетное сканирование
13. Типы сканирования: обнаружение несущей, время и поиск
14. Блокировка занятого канала: по несущей/QT/DQT
15. Чувствительность VOX: 0-9 уровней регулировки
16. Уровни срабатывания системы шумоподавления: 0-9
17. Контроль подсветки: вкл/выкл/автоматический
18. Звуковой сигнал нажатия кнопки: вкл/выкл
19. Блокировка клавиатуры: ручная/автоматическая
20. Таймер ограничения времени работы на передачу (TOT): выключен, 0 – 420 сек

21. Программирование LED/экстренный вызов
22. Регулятор громкости, совмещенный с выключателем питания
23. Программирование с ПК и сохранение каналов
24. Литиевый аккумулятор 3.7В 1500мАч
25. Индикатор уровня заряда батареи
26. Частотная модуляция: Узкая или Широкая
27. Функция сохранения заряда батареи
28. Редактирование названий каналов
29. Разнос частот для работы через репитеры
30. Канальный или частотный режим
31. Реверс приемной и передающей частот

- Диапазон температур -20С~+55С
- Рабочие режимы Симплексный или полудуплексный
- Размеры 100 мм x 55мм x 27мм (без антенны)
- Вес 230 г (включая батарею)
- Сопротивление антенны 50 Ω

ПЕРЕДАТЧИК

- Стабильность частоты $\pm 2.5\text{PPM}$
- Выходная мощность 0,5 и 2 Вт
- Максимальная девиация $\leq 5\text{KHz}$
- Звуковые искажения $\leq 3\%$
- Диапазон модуляции $+3\text{dB} \sim -3\text{dB}$
- Мощность по соседнему каналу $\geq 70\text{dB}$
- Паразитное излучение $\leq 7.5\mu\text{W}$
- Занимаемая полоса частот $\leq 16\text{KHz}$

ПРИЕМНИК

- Чувствительность $< 0.18\mu\text{V}$
- Звуковые искажения $\leq 3\%$
- Диапазон звукового сигнала $+2\text{dB} \sim -10\text{dB}$
- Избирательность по соседнему каналу $\geq 60\text{dB}$
- Интермодуляция $\geq 60\text{dB}$

Комплект поставки

1. радиостанция
2. антенна
3. аккумулятор
4. адаптер-зарядное устройство
5. гарнитура
6. инструкция
7. клипса для пояса
8. ремешок для переноски

Гарантия один год

Радиостанция имеет сертификат соответствия Республики Казахстан

Блокировка клавиатуры: ручная/автоматическая